

# VOIP - FreePBX - TNG

Vorraussetzung:

- funktionierendes FreePBX System ( FreePBX 17.0.)
- Zugangsdaten vom Provider liegen vor

## FreePBX

Connectivity → Trunks

Add trunk „Add SIP (chan\_pjsip) Trunk“.

### General

Hier sind nur die Settings, die ich verändert habe.

Trunk Name: einen Namen vergeben

Outbound callerID: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678

### Dialed Number manipulation Rules

match pattern: X.

### pjsip Settings

#### General

Username: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678

Auth Username: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678

Secret: Das Kennwort aus dem Breif der Zugangsdaten

SIP Server: sip-pk.tng.de

SIP Server Port: 5060

Context: from-trunk

#### Advanced

DTMF Mode: RFC 4733

From Domain: sip-pk.tng.de

From User: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678

Trust RPID/PAI: yes

Send RPID/PAI: Send P-Asserted Identify Header

Rewrite Contact: No

## Codecs

ulaw, alaw

From:  
<https://wiki.mahlen.eu/> - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=netzwerk:netzwerk\\_voip:voip\\_freepbx&rev=1744264675](https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=netzwerk:netzwerk_voip:voip_freepbx&rev=1744264675)

Last update: **10.04.2025**

