VOIP - FreePBX - TNG

Vorraussetzung:

- funktionierendes FreePBX System (FreePBX 17.0.)
- Zugangsdaten vom Provider liegen vor
- Es ist min. eine Gegenstelle in FreePBX eingerichtet

FreePBX

1. Trunk einrichten

Connectivity → Trunks

Add trunk „Add SIP (chan_pjsip) Trunk“.

General

Hier sind nur die Settings, die ich verändert habe.

Trunk Name: einen Namen vergeben
Outbound callerID: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678

Dialed Number manipulation Rules

match pattern: X.

pjsip Settings

General

Username: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678
Auth Username: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678
Secret: Das Kennwort aus dem Breif der Zugangsdaten
SIP Server: sip-pk.tng.de
SIP Server Port: 5060
Context: from-trunk

Advanced

DTMF Mode: RFC 4733

From Domain: sip-pk.tng.de
From User: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678
Trust RPID/PAI: yes
Send RPID/PAI: Send P-Asserted Identify Header
Rewrite Contact: No

Codecs

ulaw, alaw

2. Inbound Route einrichten

Connectivity → inbound routes → Add Inbound Route

General

Description: einen Namen vergeben
DID Number: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678
Set Destination (je nachdem was eingerichtet wurde):

- Extensions → eine Extension
- Ring Groups → eine Gruppe

3. Outbound Route einrichten

Connectivity → outbound routes → Add outbound Route

Route settings

Route Name: einen Namen vergeben
Trunk Sequence for Matched Routes: Die Rufnummer auswählen

Diap Patterns

match pattern: X.

From:
https://wiki.mahlen.eu/ - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=netzwerk:netzwerk_voip:voip_freepbx&rev=1744265438

Last update: **10.04.2025**