VOIP - FreePBX - TNG

Vorraussetzung:

- funktionierendes FreePBX System
- Zugangsdaten vom Provider liegen vor

FreePBX

Connectivity → Trunks

Add trunk „Add SIP (chan_pjsip) Trunk“.

General

Hier sind nur die Settings, die ich verändert habe.

Trunk Name: einen Namen vergeben
Outbound callerID: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678

Dialed Number manipulation Rules

match pattern: X.

pjsip Settings

General

Username: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678
Auth Username: Die Rufnummer inkl. Vorwahl aber ohne führende Null z.B. 4012345678
Secret: Das Kennwort aus dem Breif der Zugangsdaten
SIP Server: sip-pk.tng.de
SIP Server Port: 5060
Context: from-trunk

From:
https://wiki.mahlen.eu/ - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mahlen.eu/doku.php?id=netzwerk:netzwerk_voip:voip_freepbx&rev=1744262976

Last update: **10.04.2025**